

KURZANLEITUNG



**A L C ▲ T E L**

**4 0 0 3**  
REFLEXES

Telefonapparat

# Entdecken Sie Ihr Telefon

Sie besitzen jetzt ein digitales Telefon ALCATEL 4003 REFLEXES. Dieser Apparat, der sich durch seine große Benutzerfreundlichkeit auszeichnet, bietet Ihnen die Vorteile eines hochwertigen Digitaltelefons.



## Fest programmierte Tasten

- Zugang zu den verschiedenen Nachrichtendiensten.
- Umleiten der Anrufe zu einem anderen Telefon.
- Zugang zu Ihren individuellen Kurzwahlzielen.
- Beenden eines Rückfragegesprächs.

Automatische Wiederholung der zuletzt gesendeten Nummer (WW).


## Audiotasten

- Lauthören eines Gesprächs.
- Verringern der Lautstärke des Lautsprechers bzw. Hörers.
- Erhöhen der Lautstärke des Lautsprechers bzw. Hörers.

## Anbringen des Etiketts der fest programmierten Tasten

Das bedruckte Etikett, das zum Lieferumfang Ihres Telefons gehört, über den frei programmierbaren Tasten anbringen.

- 1 Einen Gegenstand mit flachem Ende in die Kerbe einführen.
- 2 Die Abdeckung hochklappen.
- 3 Das bedruckte Etikett einlegen.
- 4 Die Abdeckung wieder herunterklappen.



## IHRE ANRUF

### Anrufe außerhalb oder innerhalb des Unternehmens



abheben



außerhalb



Vermittlung (10)



die Nummer Ihres Gesprächspartners eintippen

### Anruf eines zweiten Gesprächspartners

Sie befinden sich in einer Verbindung



Nummer direkt wählen

erster Gesprächspartner in Warteposition



Beenden des Rückfragegesprächs

### Anruf der Kurzwahlziele

#### Individuelle Kurzwahl



Kurzwahl



eine der Tasten 0 bis 9 betätigen

#### Telefonbuch des Unternehmens



Kurzwahlnummer

### Zurückrufen

#### Über die zuletzt gewählte Nummer



Wahlwiederholung

#### Über eine Anforderung auf Rückruf nach Zeit



Gesprächspartner besetzt oder abwesend



Nachricht



### Automatischer Rückruf



Gesprächspartner besetzt



Kennziffer der Funktion "Automatischer Rückruf"

### Heranholen eines Anrufs

ein benachbarter Apparat klingelt



Kennziffer der Funktion "Heranholen des Rufe gezielt"



Nummer des Apparats, der klingelt

## EINSTELLUNGEN

### Einstellen des Tonrufes und der Lautstärke



oder



Kennziffer der Funktion "Programmierung aktivieren"

aktuelle Melodie befehlen, um die Melodie auszuwählen (8)

mehrmals hintereinander befehlen, um die Lautstärke zu wählen (7)

mehrmals hintereinander

### Sperren/Entsperren Ihres Telefons



oder



Kennziffer der Funktion "Sperren/Entsperren"

Persönliches Paßwort (4 Ziffern); Default-Kennziffer: 1515

zum Sperren

zum Entsperren

## PROGRAMMIEREN IHRES TELEFONS

### Programmieren Ihres persönlichen Paßworts

Die Default-Kennziffer Ihres Telefons ist 1515.



Kennziffer der Funktion "Programmierung aktivieren"

aktuelles Paßwort (4 Ziffern)

neues Paßwort (4 Ziffern)

### Programmieren der individuellen Kurzwahl

Ihr Kurzwahlverzeichnis besteht aus den 10 Tasten der Zifferntastatur (0 bis 9).



Kennziffer der Funktion "Programmierung aktivieren"

0 bis 9

die zu speichernde (interne oder externe) Nummer

Nummern des individuellen Kurzwahlverzeichnisses

0	5
1	6
2	7
3	8
4	9

## MEHRERE ANRUF BEDIENEN

### Entgegennehmen zweiten Anrufs

Sie hören einen Aufmerksamkeitsston.



Kennziffer der Funktion "Abfrage eines wartenden Anrufs"

### Makeln

Sie möchten von einem Gesprächspartner zum anderen wechseln.



Kennziffer der Funktion "Makeln"

### Verbinden eines Gespräches

Sie befinden sich in einem Gespräch.



Nummer des Zielapparats



### Konferenz

Dreiergespräch.



Kennziffer der Funktion "Konferenz"



Annullieren mit derselben Kennziffer

## IN IHRER ABWESENHEIT - BEI IHRER RÜCKKEHR

### Umleiten der Anrufe

■ Auf einen anderen Apparat

■ Auf einen Sprachspeicher (Option)



Umleiten



Nummer des Zielapparats



oder



Kennziffer der gewünschten Rufumleitung



Nummer des Sprachspeichers

### Löschen der Rufumleitungen



oder

einen anderen Umleitungstyp programmieren

### Beantworten einer Anforderung auf Rückruf



Der Absender der Anforderung wird zurückgerufen

### Abfragen der Sprachnachrichten (Option)



Die LED blinkt



den Anweisungen der Sprachführung folgen

den Anweisungen der Sprachführung folgen

# ALCATEL OFFICE\*

## Tabelle der Kennziffern

Die Inbetriebnahme einer Funktion erfolgt durch die Eingabe ihrer Kennziffer über die Zifferntastatur.

Funktion	Standard-code	Ihr Code	Funktion	Standard-code	Ihr Code
Abfrage eines wartenden Anrufs	5		Nebenstellen	200 bis 327	
Amtsanlassung	0		Parken/Heranholen aus dem Parken	984 oder *84	
Amtszuweisung			Personensuche	981 oder *81	
Anruf Sprachspeicher			Programmierung aktivieren	909 oder *09	
Anruf zur Vermittlung	11		Rückfrage aus	1	
Anrufschutz	923 oder *23		Rückkehr in die Gruppe	927 oder *27	
Antwort auf den zentralen Tonruf	983 oder *83		Rufumleitung auf die Personensuchanlage	924 oder *24	
Antwort auf eine Personensuche	981 oder *81		Rufumleitung aus einer Gruppe	925 oder *25	
Aufschalten	4		Rufumleitung bei besetzt	922 oder *22	
Austausch (Verrechnungsnummer)			Rufumleitung holen	928 oder *28	
Automatischer Rückruf bei besetztem Apparat	936 oder *36		Rufumleitung sofort	921 oder *21	
Durchsagegruppen	970 bis 979 oder *70 bis *79		Sammelanschluß	940 bis 965 oder *40 bis *65	
Ersetzen eines Apparats	934		Schutz einer Verbindung	904 oder *04	
Gebührenrückruf	932		Selektive Rufumleitung		
Heranholen des Rufes gezielt (mit Rufnummer)	986 oder *86		Sperren/Entsperren des Telefons	933 oder *33	
Heranholen des Rufes ungezielt (innerhalb einer Gruppe)	987 oder *87		Sprachspeicher (reservierte Kennziffern)	936 und 937 oder *36 und *37	
Kennziffer für Hauptanlage	935 oder *35		Terminzeit (Programmierung)	60	
Konferenz	3		Türöffner aktivieren		
Kurzwahl allgemein	8000 bis 8999 oder #000 bis #999		Umschalten auf MFV-Eingabe	937 oder *37	
Löschen aller Rufumleitungen	920 oder *20		Verlassen der Gruppe	926 oder *26	
Löschen der Rufumleitung "Holen vom Zielapparat"	929 oder *29		Verlegung eines Apparats	935	
Löschen eines automatischen Rückrufs	936 oder *36		Verrechnungsnummer	931	
Makeln	2		Wahlwiederholung (WW)	91 oder *1	
Nachrichten versenden	930 oder *30		Weitere Amtsanlassungen	10 und 120 bis 153	

Die Verfügbarkeit einiger der beschriebenen Funktionen kann von der Version oder der Konfiguration Ihres Systems abhängen.

Sie haben die Möglichkeit, die Tasten selbst zu programmieren und neue Etiketten zu drucken. Informationen darüber finden Sie in Ihrer Installationsanleitung oder bei Ihrem Händler.

Name: ..... Apparat Nr: .....

Fax-Nummer: ..... GSM-Nummer: .....

E-mail-Adresse: .....

**Alcatel Business Systems behält sich das Recht vor, seine Produkte zu verändern, um sie technisch zu verbessern oder an neue gesetzliche Bestimmungen anzupassen.**  
**Alcatel Business Systems - 56, avenue Jean-Jaurès - 92707 Colombes Cedex**  
**R.C. Paris 602 033 185**